

Tilknytnings- og nettleievilkår

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Innledning.....	4
2 Overordnede forutsetninger.....	4
3 Offentligrettslig regelverk.....	4
4 Informasjonsplikt.....	4
5 Kraftsensitiv informasjon.....	5
6 Tilknytning og tekniske forhold.....	5
6.1 Innledning.....	5
6.2 Tilknytningspunkt og eierforhold.....	5
6.3 Overordnede krav til Nettkundens anlegg.....	6
6.4 Fremføring og plassering av nettet til Nettkunden.....	6
6.5 Fremføring og plassering av nettet til andre.....	6
6.6 Flytting eller fjerning.....	6
6.7 Bruk av arbeidsmaskiner nært elektriske anlegg.....	6
6.8 Leveringskvalitet og leveringspålitelighet.....	7
6.9 Systemspenning.....	7
6.10 Nettkundens anlegg og drift.....	8
6.11 Eierskifte.....	8
7 Driftskoordinering.....	9
8 Drift og vedlikehold.....	9
9 Utkobling av Nettkunden.....	9
9.1 Innledning.....	9
9.2 Utkobling etter forutgående varsel.....	9
9.3 Utkobling uten varsel.....	10
9.4 Utkobling eller rasjonering som følge av offentlige pålegg og lignende.....	10
9.5 Økonomisk tap eller skade.....	10
10 Måling.....	11
10.1 Etablering.....	11
10.2 Tilgang.....	11
10.3 Stipulering og manuell avlesning.....	11
10.4 Korreksjoner.....	11
10.5 Kontroll av måleutstyr.....	12
10.6 Nettkundens eget måleutstyr.....	12
11 Avregning, pris og betalingsvilkår.....	12
11.1 Betaling for netjtjenester.....	12
11.2 Beregning av tariff.....	12
11.3 Endring av tariffer og andre betalingsvilkår.....	12

11.4 Avregningsfeil	13
11.5 Avregning ved oppsigelse	13
12 Stans i overføring av elektrisk kraft	13
12.1 Vilkår	13
12.2 Varsel om stenging.....	13
12.3 Virkning av stenging for Nettkundens forpliktelser	13
12.4 Gjenåpning.....	13
12.5 Økonomisk tap eller skade	14
13 Mangler.....	14
14 Erstatning.....	14
14.1 Direkte skader og tap.....	14
14.2 Indirekte skader og tap	15
14.3 Medvirkning og sikkerhetstiltak.....	15
14.4 Erstatning overfor andre nettkunder m.m.....	15
15 Forhold utenfor Partenes kontroll	16
16 Taushetsplikt	16
17 Oppsigelse	16
18 Endringer i effektuttak	16
19 Endringer i innmatet effekt	17
20 Overdragelse.....	17
21 Konkurs	17
22 Tvister	17

1 Innledning

Dette dokumentet definerer generelle vilkår for nettkunder som er eller vil bli tilknyttet Nettselskapets høyspente fordelingsnett. Vilkårene omfatter både uttak og innmating på ordinære vilkår, og vilkår om utkobling eller redusert forbruk samt vilkår om produksjonsbegrensning.

Vilkårene kommer til anvendelse også i de tilfellene Nettkunden ikke er eier av anlegget og/eller er eier av grunnen. I disse tilfellene kan Nettselskapet kreve at også anleggseier og/eller eier av grunnen gjennom egen erklæring skriftlig aksepterer nærværende vilkår før tilknytning finner sted. Uttrykket "nettkunden" i vilkårene skal, så langt det passer, i disse tilfellene også anses å omfatte eier av anlegget og/eller eier av grunnen.

Nettkunden skal på forespørsel fremlegge oppdaterte opplysninger om uttaks- og innmatingsdata, effektbudsjett og energibudsjett eller lignende opplysninger.

2 Overordnede forutsetninger

Nettkunden utveksler elektrisk kraft via det elektriske anlegget som er tilknyttet Nettselskapets nett i tilknytningspunktet. Overføring av kraft og tilknytning skjer i henhold til Tilknytningsavtalen, Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer og offentligrettslige regler, også i de tilfellene utvekslingen finner sted uten etter forutgående avtale mellom Partene.

All annen bruk av Nettselskapets nett, herunder signaloverføring og innmating, kan kun skje etter skriftlig avtale med Nettselskapet.

Nettkunden plikter å medvirke lojalt og aktivt slik at Nettselskapet skal kunne oppfylle sine lov- og forskriftsmessige forpliktelser knyttet til overføring av elektrisk kraft, herunder, men ikke begrenset til, de til enhver tid gjeldende regler om leveringskvalitet i kraftforsyningen.

3 Offentligrettslig regelverk

Vilkårene viker for det til enhver tid gjeldende ufravelige offentligrettslige regelverk.

4 Informasjonsplikt

Partene skal gjensidig informere hverandre i rimelig tid om forhold som har betydning for den andre parten. Dette gjelder blant annet Nettkundens tilknytning til og bruk av nettet, tekniske data, eller andre forhold av betydning. Nettselskapet skal informere Nettkunden i rimelig tid om forhold som kan påvirke leveringspåliteligheten, og som Nettselskapet kjente eller måtte kjenne til.

5 Kraftsensitiv informasjon

Begge parter er i henhold til § 9-3 i energiloven og kapittel 6 i beredskapsforskriften underlagt taushetsplikt knyttet til kraftsensitiv informasjon.

Nettselskapet kan videre pålegge Nettkunden taushetsplikt ved bruk av særskilte erklæringer der dette er, eller kan bli pålagt, i eller med hjemmel i det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk.

Nettselskapet har rett til å utarbeide og distribuere nøytral informasjon om konfidensielle opplysninger som Nettselskapet får tilgang til fra Nettkunden.

Nettselskapet kan uten samtykke fra Nettkunden gi offentlige myndigheter opplysninger dersom dette avkreves med hjemmel i lov eller forskrift gitt i medhold av lov. Dersom så skjer, og disse opplysningene

- 1) ikke gis som ledd i vanlig rutinemessig informasjon til offentlige myndigheter, eller
- 2) ikke er allment tilgjengelig fra før, og
- 3) ellers ville kunne bli omfattet av reglene om taushetsplikt i henhold til herværende bestemmelse,

skal Nettselskapet informere Nettkunden om forholdet innen rimelig tid i etterkant.

6 Tilknytning og tekniske forhold

6.1 Innledning

Tilknytning utføres av Nettselskapets representant, og i tråd med Nettselskapets til enhver tid gjeldende retningslinjer og rutiner.

6.2 Tilknytningspunkt og eierforhold

Tilknytningspunktet definerer eiergrensesnittet mellom Nettkundens nett og Nettselskapets nett.

Tilknytningspunktet etableres i henhold til det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk og REN-standarder.

Nettselskapet kan bestemme at tilknytningspunktet skal utstyres med en fjernstyrt effektbryter. Nettkunden eier effektbryterne på egne avganger, og eiergrensesnittet mellom Partenes anlegg går på tilkoblingsklemmene på Nettselskapets samleskinner, med mindre Partene blir enige om noe annet. Både Nettselskapet og Nettkunden skal ha rett til å installere egne vern. Partene skal ha kostnadsfri tilgang til egne installasjoner.

6.3 Overordnede krav til Nettkundens anlegg

Nettkundens anlegg skal ikke virke forstyrrende for andre kunder eller den tekniske drift av Nettselskapets nett. Som forstyrrende regnes blant annet forhold i Nettkundens anlegg som

medfører eller kan medføre avvik fra de krav Nettselskapet er forpliktet til å overholde, blant annet etter forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL).

Nettselskapet kan forby bruk av utstyr som medfører slike forstyrrelser frem til nødvendige nettførsterkninger eller andre egnede tiltak i overføringsnettet eller i Nettkundens eget anlegg er foretatt. Nettkunden er ansvarlig for eventuelle økonomiske tap slike forstyrrelser påfører Nettselskapet, uten hensyn til skyld, herunder, men ikke begrenset til, KILE.

6.4 Fremføring og plassering av nettet til Nettkunden

Nettselskapet gis vederlagsfri rett til å fremføre nettet til tilknytningspunktet i, på, over eller under grunn og i bygninger som eies av, eller på annen måte disponeres av, Nettkunden. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, kabler og luftledninger, koblingsstasjoner, transformatorstasjoner og kommunikasjonsutstyr. Partene skal i samarbeid finne en omforent plassering til minst mulig ulempe for Nettkunden.

I tilfeller hvor Nettkunden ikke eier grunnen, og Nettkunden ikke har rettslig grunnlag til å gi Nettselskapet slik vederlagsfri rett, plikter Nettkunden å medvirke til at tillatelse blir gitt. Nettselskapet kan selv kontakte eier og fremskaffe de nødvendige tillatelser. Dersom rettighetsetablering finner sted gjennom ekspropriasjon skal Nettkunden dekke disse kostnadene uavkortet.

6.5 Fremføring og plassering av nettet til andre

Nettselskapet har rett til å legge luftledning, jordkabler som overføringsnett, stikkledning eller nettstasjoner i, på, over eller under grunn og i bygninger som Nettkunden eier, eller på annen måte disponerer, frem til andre nettkunder. Fremføring skjer uten vederlag, men Nettkunden skal på forhånd gis mulighet til å uttale seg om plassering.

Nettselskapet har rett til å vedlikeholde ledningsnett/stikkledning, herunder også fjerne vegetasjon som er eller vil komme innenfor de sikkerhetsavstander gjeldende offentligrettslige regelverk. Forutsatt at Nettselskapet foretar rimelig opprydding og utbedring av eventuelle terrengskader etter slikt arbeid har Nettkunden ikke krav på kompensasjon.

6.6 Flytting eller fjerning

Nettselskapets nett kan flyttes, fjernes eller endres på andre måter dersom dette er en følge av offentligrettslig regelverk eller påbud. Nettkunden kan også anmode om slik flytting, fjerning eller endring, såfremt Nettkunden selv dekker kostnaden til dette og Nettselskapet vurderer anmodningen som driftsmessig forsvarlig.

6.7 Bruk av arbeidsmaskiner nært elektriske anlegg

Nettkunden skal varsle Nettselskapet i god tid i forkant om arbeid som kan få negativ påvirkning på Nettselskapets anlegg, slik som, men ikke begrenset til sprenging, graving, felling av trær, endring av terrenghøyde, bygging og lignende. Det samme gjelder arbeid med anleggsmaskiner eller redskaper med stor rekkevidde som er nærmere Nettselskapets anlegg enn 30 meter, og

som kan medføre fare. Det skal ikke utføres noen form for arbeid i nærheten av jordkabler uten at disse er påvist på forhånd.

Nettselskapet vil vurdere nødvendige sikkerhetsmessige tiltak, herunder, men ikke begrenset til, overvåking av arbeid. Nettselskapet dekker egne rimelige kostnader ved å anviser og gjennomføre sikkerhetstiltak. Arbeidet kan under enhver omstendighet ikke iverksettes før Nettselskapet har gitt skriftlig aksept. Nettkunden skal i tillegg sørge for at Nettselskapet får nødvendige skriftlige avtaler med utførende entreprenører.

6.8 Leveringskvalitet og leveringspålitelighet

Nettselskapet skal overholde FoL, herunder varsle Nettkunden om avvik på den i forskriften beskrevne måte. Nettkunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold i eget anlegg som kan ha negativ innvirkning på Nettselskaps plikter etter FoL.

Avbrudd kan inntreffe på grunn av driftsforstyrrelser, eksempelvis som følge av klimatiske/værmessige og atmosfæriske forhold, havari, andre ytre påvirkninger, feil og seksjonering etter feil, og som en følge av belastingsfrakobling/rasjonering etter krav fra systemansvarlig/rasjoneringmyndighet.

Dersom Nettselskapet som følge av hendelser i overliggende nett, rasjonering, offentlige pålegg, eller av andre grunner bare kan overføre elektrisk kraft i begrenset utstrekning, bestemmer Nettselskapet i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk hvordan tilgjengelig overføringskapasitet skal disponeres.

Begrensninger og avbrudd i overføringen som følge av forhold som nevnt ovenfor er ikke å anse som mangler ved Nettselskapets ytelse. Nettkunden må selv sørge for at elektronisk utstyr installeres med vern eller lignende for å hindre skader som følge av avbrudd eller annen avvikende spenningskvalitet. Nettkunden må også sørge for alternativ strømforsyning som kan benyttes i perioder der Nettselskapet ikke kan levere kraft. Manglende installasjon av vern eller lignende, samt manglende løsninger for alternativ strømforsyning, er i sin helhet Nettkundens eget rettslige, faktiske og økonomiske ansvar.

Partene kan inngå skriftlige avtaler om avvikende leveringskvalitet.

6.9 Systemspenning

Nettselskapet har rett til å endre systemspenningen. Nettkunden skal varsles skriftlig og gis rimelig tid til å gjennomføre nødvendige endringer i eget anlegg.

Dersom systemspenningen endres for å møte Nettkundens behov, skal både Nettkundens egne og Nettselskapets kostnader dekkes av Nettkunden.

Dersom systemspenningen endres for å møte Nettselskapets behov, bekostes endringer i Nettkundens anlegg av Nettselskapet. Nettkunden dekker selv kostnader som ikke har en direkte sammenheng med endring av systemspenningen.

Ved beregningen av kostnader som skal dekkes av den andre parten etter slike endringer skal det tas utgangspunkt i teknisk levetid for lavspente anlegg og økonomisk levetid for høyspente anlegg.

6.10 Nettkundens anlegg og drift

Nettkundens eget nett og anlegg og utstyr for øvrig, skal til enhver tid holde så god teknisk stand og være så godt vedlikeholdt at det ikke er noen fare for negativ påvirkning på Nettselskapets nett og anlegg og utstyr for øvrig.

Nettkundens bruk av eget anlegg må ikke virke forstyrrende for andre nettkunder eller påvirke driften av nettet negativt.

Som forstyrrende bruk av nettet regnes blant annet, men ikke begrenset til, Nettkundens negative påvirkning av forhold som Nettselskapet er ansvarlig for og som medfører avvik i forhold til de krav til leveringskvalitet Nettselskapet i henhold til gjeldende regelverk er forpliktet til å overholde.

Endringer i Nettkundens nett eller anlegg for øvrig eller bruken av dette som har eller kan ha negativ påvirkning, skal meldes til Nettselskapet så raskt det er praktisk mulig.

Installasjon av utstyr som ikke kan utelukkes at vil kunne ha negativ påvirkning skal godkjennes av Nettselskapet før installasjon finner sted.

Nettselskapet kan nedlegge forbud mot eller kreve utbedret alt utstyr og alle aktiviteter som medfører eller står i fare for å medføre negativ påvirkning.

Nettkunden skal uten ugrunnet opphold varsle Nettselskapet om hendelser eller forstyrrelser på eget nett, anlegg eller utstyr for øvrig som vil kunne føre til at Nettselskapet får problemer med å oppfylle sine leveringsforpliktelser overfor Nettkunden eller andre nettkunder etter det til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsverk.

Nettselskapet kan av tariff- og/eller driftsmessige hensyn for øvrig innføre nye retningslinjer knyttet til reaktiv effekt i tråd med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Nettselskapet kan i denne forbindelse pålegge Nettkunden for Nettkundens egen regning om å iverksette nødvendige tiltak. Nettselskapet skal i samarbeid med Nettkunden vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes.

6.11 Eierskifte

Dersom Nettkundens anlegg skifter eier, anses ny eier å ha tiltrådt Tilknytningsavtalen dersom overføring av elektrisk kraft fortsetter etter overtakelsen. Nettkunden skal før overtakelsen informere ny eier om de rettigheter og plikter som følger av Tilknytningsavtalen.

7 Driftskoordinering

Nettselskapet, eller den Nettselskapet utpeker, forestår driftskoordineringen i nettet.

Partene skal gjensidig informere hverandre om forhold av betydning for driftskoordineringen, herunder opplysninger om revisjonsarbeid og prognoser for Nettkundens uttak og innmating. Dersom Nettkunden har særlige behov for varsling skal dette avtales særskilt.

8 Drift og vedlikehold

Nettkunden og Nettselskapet plikter å drifte og vedlikeholde eget nett samt de anlegg og det utstyr for øvrig partene eier, og som er av betydning for drift og utnyttelse av Nettselskapets nett, i samsvar med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk, herunder, men ikke begrenset til:

- 1) lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven),
- 2) forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE),
- 3) forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK),
- 4) forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL), og
- 5) høyspenningsanlegg, forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF).

Oppståtte feil og mangler av betydning for driften av Nettselskapets nett, skal utbedres uten ugrunnet opphold. Nettkunden har ansvaret for at vern og kontrollanlegg følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer for selektivetsplan.

9 Utkobling av Nettkunden

9.1 Innledning

Utkobling og innkobling av Nettkundens anlegg kan bare utføres av Nettselskapet eller den Nettselskapets bemyndiger, med mindre annet er særskilt avtalt.

9.2 Utkobling etter forutgående varsel

Nettselskapet kan koble ut Nettkunden for å gjennomføre vedlikehold, fornyelse, ombygging, feilsøking eller feilretting.

Planlagte utkoblinger skal søkes lagt til tidspunkter som er til minst mulig ulempe for Nettkunden.

Varsel om utkobling medfører ingen plikt for Nettselskapet til å koble fra anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrommet.

Planlagt utkobling, og innkobling, skal i den grad det er praktisk mulig, foretas etter forutgående varsel i rimelig tid.

Nettselskapet er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for økonomisk tap eller skade på Nettkundens anlegg ved rettmessig utkobling og innkobling.

9.3 Utkobling uten varsel

Nettselskapet kan foreta utkobling uten varsel innenfor det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk, herunder, men ikke begrenset til, følgende tilfeller:

- Ved fare for liv, helse og vesentlige materielle verdier
- Det foreligger pålegg om utkobling fra systemansvarlig eller offentlige myndigheter
- Nettkundens anlegg er lov- eller forskriftsstridig
- Nettkundens anlegg og/eller utstyr for øvrig eller andre installasjoner medfører fare eller påvirker Nettselskapets nett negativt
- Nettkundens anlegg og/eller utstyr for øvrig eller andre installasjoner har behov for øyeblikkelig frakobling/utbedring
- Tilknytning til nettet kan medføre ikke ubetydelig skade eller ulempe for Nettkunden, Nettselskapet eller tredjeparter
- Det er behov for seksjonering grunnet feilsøking i nettet eller Nettkundens anlegg
- Ved kritiske situasjoner i nettet, eksempelvis ved unormalt lav frekvens. Utkobling kan da finne sted automatisk ved bruk av releer.
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og/eller Det lokale eltilsyn beordrer utkobling på grunn av forskriftsstridig anlegg.
- Avbrudd som følge av driftsforstyrrelser.

Nettselskapet skal forsøke å varsle Nettkunden dersom dette er praktisk mulig. Utkobling skal ikke finne sted lengre enn det som er nødvendig. Nettkunden skal i rimelig utstrekning holdes oppdatert inntil tilkobling igjen kan finnes sted.

Nettselskap skal under driftsforstyrrelser og utkobling ha tilgjengelig informasjon for Nettkunden i tråd med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk. Partene kan også avtale at Nettkunden skal holdes oppdatert ved direkte informasjonsutveksling.

9.4 Utkobling eller rasjonering som følge av offentlige pålegg og lignende

Manglende eller mangelfull levering av kraft som er en direkte eller indirekte følge av offentlige pålegg er ikke å anse som mangler ved Nettselskapets ytelse, og gir ikke under noen omstendigheter rett til prisreduksjon eller økonomisk kompensasjon av annen art.

9.5 Økonomisk tap eller skade

Nettselskapet er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for økonomisk tap eller skade på Nettkundens anlegg eller drift for øvrig som har skjedd i tråd med bestemmelsene i nærværende punkt 9.

10 Måling

10.1 Etablering

Etablering av målepunkt og måling skjer innenfor det enhver tid gjeldende regelverk og REN-blad. Nettselskapet eier og har ansvar for drift og kontroll av måleutstyret, og avgjør hva slags type måleutstyr som til enhver tid skal være installert. Nettselskapet avgjør hvor måleutstyret skal plasseres.

10.2 Tilgang

Nettselskapets representant skal til enhver tid ha uhindret og kostnadsfri tilgang til måleutstyret.

10.3 Stipulering og manuell avlesning

Dersom korrekt måleravlesning av ulike årsaker ikke kan gjennomføres skal Nettselskapet skjønnsmessig stipulere måleverdiene med utgangspunkt i den til enhver tid gjeldende standard for validering, estimering og endring av måleverdier. Fakturert beløp skal korrigeres når korrekte måleverdier mottas.

For anlegg uten automatisk avlesning, og anlegg med automatisk avlesning som ikke fungerer, har Nettselskapet rett til å gjennomføre manuell avlesning innenfor de intervaller Nettselskapet fastsetter, samt ved leverandørskifte og opphør av leveranse. Nettselskapet har rett til å ilegge Nettkunden et gebyr for manuell avlesning av målepunktet, med mindre behovet for manuell avlesning skyldes forhold Nettselskapet har ansvar for.

10.4 Korreksjoner

Ved feil eller mangel ved Nettkundens nett, anlegg eller utstyr som har ført til at det har blitt registrert et forbruk som Nettkunden ikke har kunnet nytte, har Nettkunden ikke krav på tilbakebetaling av merforbruk fra Nettselskapet.

Ved feil eller mangel ved Nettkundens nett, anlegg eller utstyr som har ført til at det ikke har blitt registrert innmating, har Nettkunden ikke krav på tilbakebetaling eller erstatning for manglende innmating fra Nettselskapet.

Ved feil eller mangel ved Nettselskapets nett, anlegg eller utstyr som har ført til at det har blitt registrert et forbruk eller innmating som Nettkunden ikke har kunnet nytte, har Nettkunden krav på tilbakebetaling fra Nettselskapet.

Ved feil eller mangel ved Nettselskapets nett, anlegg eller utstyr som har ført til at det har blitt registrert et for lavt forbruk eller innmating, har Nettselskapet ikke krav på etterbetaling med mindre feilen ble eller burde blitt oppdaget av Nettkunden.

Begge parter har varslingsplikt ovenfor den andre part, dersom det oppdages feil eller mangler ved måleutstyret. Varsling skal i slike tilfeller gjøres uten ugrunnet opphold fra feilen oppdages.

Tilbakebetaling eller etterbetaling ved slike feil kan kreves for den tiden feilen kan sannsynliggjøres, men ikke lenger tilbake i tid enn tre år fra feilen ble oppdaget, med mindre vilkårene i foreldelsesloven § 10 er oppfylt.

10.5 Kontroll av måleutstyr

Nettselskapet har til enhver tid rett til for egen regning å foreta kontroll av måleutstyret.

Ved mistanke om feil ved Nettselskapets måleutstyr, kan Nettkunden kreve at Nettselskapet foretar kontroll av måleutstyr. I så tilfelle skal Nettselskapet også foreta søk etter feilkoblinger, jordfeil og lignende. Dersom kontrollen viser måleavvik mindre enn +/- 1,5 %, skal kontrollen bekostes av Nettkunden.

10.6 Nettkundens eget måleutstyr

Med samtykke fra Nettselskapet kan Nettkunden installere eget måleutstyr for egen regning, i tillegg til Nettselskapets måleutstyr, såfremt dette kan gjøres uten at Nettselskapets måleutstyr påvirkes.

11 Avregning, pris og betalingsvilkår

11.1 Betaling for netttjenester

Betaling for netttjenester skjer i tråd med det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk.

Faktura utstedes og forfaller til betaling i henhold til Nettselskapets til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner. Det påløper renter etter lov om renter ved forsinket betaling

Dersom det sannsynliggjøres fare for betalingsmislighold eller dersom Nettkunden tidligere har misligholdt sin betalingsforpliktelse, kan Nettselskapet kreve inntil 12 måneders sikkerhet for fremtidige betalingsforpliktelser. Dette kravet kan på samme vilkår fremsettes også etter at avtale er inngått.

11.2 Beregning av tariff

De måleverdier som hentes ut gjennom måleravlesning er grunnlag for beregning av tariffen. Beregningen skjer i henhold til det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk, med tillegg av offentlige avgifter. Tariffene er tilgjengelig på Nettselskapets hjemmeside.

Nettselskapet plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi Nettkunden informasjon om beregningsgrunnlaget for tariffene.

11.3 Endring av tariffer og andre betalingsvilkår

Nettselskapet skal i rimelig tid før endring av tariffer og/eller øvrige betalingsvilkår trer i kraft, informere Nettkunden om endringene. Endringer kunngjøres ved direkte melding til Nettkunden eller på Nettselskapets hjemmeside.

11.4 Avregningsfeil

Nettselskapet skal godskrive Nettkunden, og kan kreve etterbetaling for, enhver avregningsfeil og feilaktig betaling, uten hensyn til skyld. Tilbakebetaling eller etterbetaling ved slike feil kan kreves for den tiden feilen kan sannsynliggjøres, men ikke lenger tilbake i tid enn tre år fra feilen ble oppdaget, med mindre vilkårene i foreldelsesloven § 10 er oppfylt.

Dersom det oppdages avregningsfeil, feil i avregningsgrunnlag eller andre feil knyttet til måledata, herunder, men ikke begrenset til feil som har sin årsak i feil ved måleutstyr eller måleravlesning, skal dette umiddelbart meddeles den andre parten.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling kan ikke kreves ved feil som er mindre enn +/- 1,5 % enn faktisk utveksling.

11.5 Avregning ved oppsigelse

Nettkunden blir avregnet frem til utløpet av oppsigelsesfristen.

Dersom Nettkundens anlegg overdras til ny kunde, er Nettkunden bare ansvarlig frem til måleravlesning foreligger og den nye kunden har overtatt Nettkundens anlegg.

12 Stans i overføring av elektrisk kraft

12.1 Vilkår

Nettselskapet kan stanse overføringen av elektrisk kraft (stenging) dersom det foreligger vesentlig kontraktsbrudd fra Nettkundens side. Mislighold av betalingsforpliktelser skal alltid regnes som vesentlig mislighold.

Det samme gjelder unnlattelse av å stille sikkerhet, manglende medvirkning til Nettselskapets oppfyllelse av lov- og forskriftsfastsatte forpliktelser og vesentlig brudd på krav til medvirkning i forbindelse med installasjon, vedlikehold, måleravlesning eller kontroll av måleutstyr.

Dersom den manglende betalingen fra Nettkundens side utelukkende skyldes at fordringen er omtvistet, og ikke Nettkundens økonomiske forhold, kan ikke Nettselskapet foreta utkobling av Nettkunden eller kreve sikkerhetsstillelse. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Nettkundens anførsler åpenbart ikke kan føre frem.

12.2 Varsel om stenging

Nettselskapet skal sende et skriftlig stengevarsel til Nettkunden, hvor det fremkommer at stenging kan unngås dersom det vesentlige kontraktsbruddet opphører innen en nærmere angitt frist.

12.3 Virkning av stenging for Nettkundens forpliktelser

Stenging fritar ikke Nettkunden for rettigheter eller forpliktelser etter Tilknytningsavtalen.

12.4 Gjenåpning

Gjenåpning av stengt anlegg kan bare gjennomføres av Nettselskapets representant.

Et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av betalingsmislighold eller manglende sikkerhetsstillelse vil ikke bli gjenåpnet før utestående beløp, inkludert kostnader i samband med utkobling og gjenåpning, er betalt.

12.5 Økonomisk tap eller skade

Nettselskapet er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for økonomisk tap eller skade på Nettkundens anlegg eller drift for øvrig som har skjedd i tråd med bestemmelsene i nærværende punkt 12.

13 Mangler

Nettkunden taper sin rett til å gjøre mangelfull eller manglende overføring av elektrisk kraft gjeldende dersom Nettselskapet ikke gis skriftlig varsel uten ugrunnet opphold etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Nettselskapet har rett og plikt til å avhjelpe mangelen uten kostnader for Nettkunden innen rimelig tid etter at Nettkunden har gitt varsel som nevnt i forrige avsnitt.

Utkobling eller redusert mulighet for utveksling som skjer med hjemmel i Tilknytningsavtalen er ikke å anse som mangel.

14 Erstatning

14.1 Direkte skader og tap

Partene er kun ansvarlig for direkte skade og økonomisk tap voldt som følge av uaktsomhet hos den skadevoldende part. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skader forårsaket av tredjepersoner, herunder entreprenører eller leverandører engasjert av Nettselskapet, med mindre dette følger av alminnelige erstatningsrettslige regler.

KILE-kostnader regnes under enhver omstendighet som direkte tap.

Eventuelle skader som påføres nettet eller andre nettkunder som følge av forhold i Nettkundens anlegg, skal dekkes av Nettkunden uten hensyn til skyld.

Nettkundens unnlattelse av å varsle Nettselskapet om hendelser i eget anlegg eller utstyr i henhold til det til enhver tid gjeldende offentligrettslige regelverk, vil kunne føre til erstatningsansvar.

Dersom Nettselskapet blir erstatningsansvarlig overfor Nettkunden gjennom individuell KILE-avtale, skal det erstatningsbeløp som Nettselskapet blir ansvarlig for etter KILE-avtalen, komme til fradrag i en eventuell annen erstatning som skal betales som følge av hendelsen.

Nettkunden kan ikke kreve prisavslag i tillegg til erstatning.

14.2 Indirekte skader og tap

Partene er ikke ansvarlig for indirekte skader og tap, med mindre skaden er forvoldt ved forsett fra den skadevoldende parts side.

Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes blant annet, men ikke begrenset til:

- Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
- Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
- Tap som er påført Nettkundens egne kunder
- Tap som følge av skade på annet enn Nettkundens elektriske anlegg, apparater eller annet enn gjenstander som har nær og direkte sammenheng med det elektriske anlegget
- Tap som følge av brannskader på bygninger, lynnedslag, overspenninger og lignende klimatiske, værmessige og meteorologiske forhold

14.3 Medvirkning og sikkerhetstiltak

Dersom Nettkunden har medvirket til skaden eller tapet ved egen skyld, kan Nettselskapets ansvar settes ned eller falle bort i henhold de til enhver tid gjeldende erstatningsrettslige regler.

Nettselskapet er under ingen omstendighet ansvarlig for skade og tap som den elektriske kraft forårsaker dersom Nettkunden ikke har sikret eget anlegg apparater og utstyr med vern eller andre egnede sikkerhetstiltak for de påkjenninger som må påregnes. Nettkunden er selv ansvarlig for skade på utstyr som er sensitivt for utfall, spenningsvariasjoner eller andre avvik i kvaliteten.

Nettkunde som er avhengig av sikker og stabil strømleveranse plikter å iverksette egnede sikkerhetstiltak, for eksempel anskaffelse av nødstrømsaggregat, alternativ energiforsyning eller lignende. Nettselskapet er ikke ansvarlig for skade og/eller økonomiske tap som ville vært unngått dersom alternativ strømforsyning hadde vært etablert.

Dersom Nettkunden ikke har fulgt andre krav til sikkerhetstiltak vil et eventuelt krav på erstatning bortfalle.

14.4 Erstatning overfor andre nettkunder m.m.

Dersom Nettselskapet blir erstatningsansvarlig overfor andre nettkunder enn Nettkunden eller på annen måte økonomisk skadelidende, og dette har sin årsak i forhold i Nettkundens nett eller anlegg for øvrig skal Nettkunden holde Nettselskapet skadesløs.

Dersom Nettkunden unnlater å varsle Nettselskapet om hendelser i eget nett, anlegg eller utstyr for øvrig i henhold til de til enhver tid gjeldende regler om leveringskvalitet i kraftforsyningen, og dette medfører at Nettselskapet må iverksette tiltak overfor andre nettkunder, skal Nettkunden holde Nettselskapet skadesløs.

For det tilfelle at Nettselskapet blir erstatningsansvarlig overfor andre tredjeparter gjelder de ovenfor nevnte prinsippene om regress tilsvarende.

15 Forhold utenfor Partenes kontroll

Partene er fri for ethvert ansvar for manglende oppfyllelse av Tilknytningsavtalen som skyldes hindringer som følge av, men ikke begrenset til, krig, streik, lockout, naturkatastrofer, uvanlige

klimatiske og værmessige forhold, offentlige pålegg, eller andre årsaker utenfor Partenes kontroll, forutsatt at parten ikke med rimelighet kunne forutse og forebygge virkningen av hindringen.

Dersom en av Partene ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter Tilknytningsavtalen som følge av en hindring som nevnt, vil partens forpliktelser suspenderes så lenge, og i den utstrekning, hindringen vedvarer. Dersom en av Partene påføres utgifter som følge av hindringen, har vedkommende ikke krav på erstatning.

16 Taushetsplikt

Nettselskapet skal ikke utlevere opplysninger som vedrører Nettkunden eller Nettkundens virksomhet til utenforstående, unntatt når utlevering av slike opplysninger skjer:

- Med samtykke fra den opplysningen gjelder
- Med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov
- Som ledd i betalingsinnkreving eller lignende

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Nettselskapet i tilfeller der det foreligger saklige grunner kan informere tredjepart, herunder anleggseier og/eller grunneier, om at et anlegg er eller kan blir frakoblet.

17 Oppsigelse

Ved oppsigelse fra Nettkunden opphører Tilknytningsavtalen fra det tidspunkt som oppgis til Nettkundens kraftleverandør eller direkte til Nettselskapet. Mottar ikke Nettselskapet slik melding, er Nettkunden fortsatt ansvarlig for de kostnader følger av Tilknytningsavtalen. Dersom Tilknytningsavtalen opphører av annen årsak, eksempelvis fordi Nettkunden avviker sin virksomhet, opphører Nettselskapets forpliktelser til å overføre elektrisk kraft fra det samme tidspunktet.

18 Endringer i effektuttak

Nettkunden har ikke rett til å øke effektuttaket utover maksimalt avtalt uttatt aktiv effekt. Dersom Nettkunden ønsker å øke effektuttaket vil det bli behandlet som en ny bestilling.

Dersom Nettkunden over en periode på 12 måneder vesentlig og vedvarende reduserer sitt effektuttak, og det etter dialog mellom Partene ikke fremstår som sannsynlig med retablert effektuttak innen rimelig tid, reduseres Nettkundens rett til effektuttak til det maksimale uttaket i denne 12 – måneders perioden. Nettkunden er innforstått med at dette vil kunne føre til krav om anleggsbidrag ved eventuelle senere bestillinger av økt effektuttak.

19 Endringer i innmatet effekt

Nettkunden har ikke rett til å øke innmatet effekt utover maksimalt avtalt aktiv effekt. Dersom Nettkunden ønsker å øke innmatingen vil det bli behandlet som en ny bestilling.

Dersom Nettkunden over en periode på 12 måneder vesentlig og vedvarende reduserer innmatet effekt, og det etter dialog mellom Partene ikke fremstår som sannsynlig med reetablert innmating innen rimelig tid, reduseres Nettkundens rett til innmating til den maksimale innmatingen i denne 12 – måneders perioden. Nettkunden er innforstått med at dette vil kunne føre til krav om anleggsbidrag ved eventuelle senere bestillinger av økt innmating.

20 Overdragelse

Nettkunden kan ikke overdra Kontrakten uten samtykke fra Nettselskapet. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Ny eier er pliktig til å tre inn i og godkjenne Kontraktsforholdet.

Nettselskapet kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Kontrakten i sin helhet sammen med det elektriske anlegg Nettkunden er tilknyttet, såfremt dette ligger innenfor de til enhver tid gjeldende konsesjonsbestemmelser.

21 Konkurs

Dersom Nettkunden går konkurs, kan Nettselskapet kreve at konkursboet uten ugrunnet opphold tar stilling til om konkursboet vil benytte sin rett til å tre inn i avtalen med Nettselskapet, jf. lov om fordringshavernes dekningsrett (LOV-1984-06-08-59). Det kan kreves sikkerhet for rettidig betaling fra pantaver/konkursbo for fremtidige betalinger.

22 Tvister

Tvister i anledning Tilknytningsavtalen skal søkes løst ved minnelighet.

Ved uenighet om innholdet i og forståelsen av Tilknytningsavtalen kan begge parter forelegge spørsmålet for Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som kan fatte vedtak i saken.

Tvister av privatrettslig art kan bringes inn for de alminnelige domstolene. Partene vedtar Nettselskapets hjemting som rett verneing.